ABC THD Equipements

Exemple d'utilisation du tableau des intensités : pour un moteur de 1,5kW alimenté en 230V, l'intensité moteur est de 6,8A.

Moteurs triphasés 4 pôles 50/60 Hz

puissance		200/ 208 V	220 V	230 V (1)	380 V	400 V	415 V	433/ 440 V	460 V (1)	500/ 525 V	575 V (1)	660 V	690 V
kW	HP	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0,37	0,5	2	1,8	2	1,03	0,98		0,99	1	1	0,8	0,6	
0,55	0,75	3	2,75	2,8	1,6	1,5		1,36	1,4	1,21	1,1	0,9	
0,75	1	3,8	3,5	3,6	2	1,9	2	1,68	1,8	1,5	1,4	1,1	
1,1	1,5	5	4,4	5,2	2,6	2,5	2,5	2,37	2,6	2	2,1	1,5	
1,5	2	6,8	6,1	6,8	3,5	3,4	3,5	3,06	3,4	2,6	2,7	2	
2,2	3	9,6	8,7	9,6	5	4,8	5	4,42	4,8	3,8	3,9	2,8	
3		12,6	11,5		6,6	6,3	6,5	5,77		5		3,8	3,5
	5			15,2					7,6		6,1		
4		16,2	14,5		8,5	8,1	8,4	7,9		6,5		4,9	4,9
5,5	7,5	22	20	22	11,5	11	11	10,4	11	9	9	6,6	6,7
7,5	10	28,8	27	28	15,5	14,8	14	13,7	14	12	11	6,9	9
9		36	32		18,5	18,1	17	16,9		13,9		10,6	10,5
11	15	42	39	42	22	21	21	20,1	21	18,4	17	14	12,1
15	20	57	52	54	30	28,5	28	26,5	27	23	22	17,3	16,5
18,5	25	70	64	68	37	35	35	32,8	34	28,5	27	21,9	20,2
22	30	84	75	80	44	42	40	39	40	33	32	25,4	24,2
30	40	114	103	104	60	57	55	51,5	52	45	41	34,6	33
37	50	138	126	130	72	69	66	64	65	55	52	42	40
45	60	162	150	154	85	81	80	76	77	65	62	49	46,8
55	75	200	182	192	105	100	100	90	96	80	77	61	58
75	100	270	240	248	138	131	135	125	124	105	99	82	75,7
90	125	330	295	312	170	162	165	146	156	129	125	98	94
110	150	400	356	360	205	195	200	178	180	156	144	118	113
132		480	425		245	233	240	215		187		140	135
	200	520	472	480	273	260	260	236	240	207	192	152	
160		560	520		300	285	280	256		220		170	165
	250			600					300		240	200	
200		680	626		370	352	340	321		281		215	203
220	300	770	700	720	408	388	385	353	360	310	288	235	224
250	350	850	800	840	460	437	425	401	420	360	336	274	253
280					528								